

- ☐ Önálló, kis méretű kódoló/ellenőrző munkaállomás az új motoros kártyabehúzás technológiával (helyet takarít meg)
- ☐ A továbbfejlesztett kódolás a motoros kódoló decknek köszönhetően
- ☐ Kezeli a szokásos magas és alacsony érzékenyséű mágnescsíkos kártyákat
- ☐ Írja és olvassa a mágnescsíkos kártyák 1., 2., és 3. sávjait
- ☐ Ír és olvas a memóriachipes és mikroprocesszoros okoskártyákra (az aktuálisan kompatibilis kártyákról érdeklődjön az Onity-nál)
- ☐ Belső modemén keresztül a frissíthető a szoftver és módosítható a zárási terv (opció)
- ☐ Akár 10 különböző nyelven (alap kivételben most angolul, spanyolul, és franciául, egyéb nyelven külön kérésre)
- ☐ Kommunikáció az érintőképernyőn (8 x 20 üzenetes kijelző)
- ☐ Elemtartó
- ☐ Egyszerűen használható
- ☐ Súlya: 1,42 kg
- ☐ Méretek: 350 x 235 x 135 mm
13,7 x 9,2 x 5,3 hüvelyk

Fő állomásként használva:

- ☐ Bármilyen szállodairányítási rendszerrel kompatibilis
- ☐ magába foglal egy "szünetmentes kulcsüzem" funkciót, azaz a terminál a szálloda irányítási rendszerének üzemképtelensége esetén is működőképes marad
- ☐ Rögzíti az utolsó 5000 eseményt
- ☐ A permanens memóriában tárolja a szálloda összes kártyájának kódjait (PC biztonsági mentésként)
- ☐ 7 gyorsgomb a leggyakrabban használt funkciókhoz



Onity motoros okoskártya / mágnescsíkos kártya kódoló

Egyedileg programozott kulcskártyák néhány másodperc alatt.

Az Onity HT28 Smart rendszere egyszerre tud mágnescsíkos és Smart kártyákkal dolgozni.

A mágnescsíkos kártyák hármassávjával és a Smart kártyák többcélú felhasználhatóságával POS terminálok, szállodairányítási rendszerek, étel-italautomaták, stb. is kezelhetők.

Rendszerkövetelmények:

- ☐ Áramellátás: 15V DC / 1 A
- ☐ RS-232 vezeték (*)
- ☐ Win distributor (*)
- ☐ RS-485 Win distributor csatlakozó vezeték (*)

(*) A HT22 rendszerhez nem szükséges.

Kompatibilis az Onity HT22i, HT24w és HT28 okos elektronikus zárrendszerekkel.