

Az AirSwitch energiamegtakarító eszközökkel akár 60%-os villamosenergia-megtakarítás is elérhető.

A felületre szerelhető nyitásérzékelő érzékeli az ajtó ill. ablak kinyitását ill. becsukását, és a nyílászáró állapotát vezeték nélkül kommunikálja az energiamegtakarító rendszer felé, ami ennek megfelelően kezeli az áramellátást a lehető legkisebb fogyasztás érdekében.

Tulajdonságok

- Érzékeli a nyílászáró állapotát, és ezt vezeték nélkül jelzi az energiamegtakarító rendszernek
- Különálló, elemről működik
- Ajtóra és ablakra is telepíthető (lehetőleg nem fémből készült nyílászáróra)
- Egyszerűen telepíthető

Specifikációk

Táp	1 x CR2032 3V lítium elem
Elem élettartama	2 év (10 uA átlagos fogyasztás max. 20 mA)
Kommunikáció	2.4 GHz, IEEE 802.15.4 vezeték nélküli
Jeltartomány	10 m (készüléktől való max. távolság)
Interfész	Piros LED
Hőmérséklet tartomány	-10° - 50° C
Technológia	Magnetorezisztív szenzor + mágnes
Szenzor-mágnes távolsága	Max. 0,8 cm Ajánlott köztük egy kis távolságot hagyni
Méret	szenzor: 44 x 27 mm
Méret	mágnes: 18.5 x 13.5 mm
Súly	14 g



Méret

